Глушители

Как заказать?

□ - □ □ □

Серия
A: Спечённая бронза
V: Спечённая бронза, компактный
PSU: Полимер
PSE: Полимер
SPK: Выхлопной дроссель

Тип резьбы
G: G резьба

Цвет глушителя
: Чёрный/серый
O: Оранжевый

Присоединительная резьба
M5: M5
06: 1/8
08: 1/4
10: 3/8
15: 1/2
20: 3/4
25: 1
32: 1 1/4
40: 1 1/2
50: 2

Пример заказа
Глушитель, серии PSU, с резьбой G1/8.
Код заказа: PSU-06OG

Типы глушителей

A	Обозначение	Резьба	Шестигр.
	A-M5	M5	9
	A-06	1/8	13
	A-08	1/4	17
	A-10	3/8	22
	A-15	1/2	24
	A-20	3/4	30
	A-25	1	36
	A-32	1 1/4	46
	A-40	1 1/2	52
	A-50	2	64

V	Обозначение	Резьба	Шестигр.
	V-M5	M5	8
	V-06G	1/8	12
	V-08G	1/4	15
	V-10G	3/8	19
	V-15G	1/2	22
	V-20G	3/4	30
	V-25G	1	36

PSU	Обозначение	Резьба	S
	PSU-M5O	M5	7
	PSU-06OG	1/8	13
	PSU-08OG	1/4	17
	PSU-10OG	3/8	25
	PSU-15OG	1/2	25
	PSU-20OG	3/4	37
	PSU-25OG	1	48

PSE	Обозначение	Резьба	S
	PSE-M5G	M5	7
	PSE-06G	1/8	13
	PSE-08G	1/4	17
	PSE-10G	3/8	25
	PSE-15G	1/2	25
	PSE-20G	3/4	37
	PSE-25G	1	48

SPK	Обозначение	Резьба	Шестигр.
	SPK-06G	1/8	10
	SPK-08G	1/4	14
	SPK-10G	3/8	17
	SPK-15G	1/2	24
	SPK-20G	3/4	30
	SPK-25G	1	36